

環境設定



システムの環境設定を行う画面です。

FTPサーバーはここで起動させます。

また、

サーバー連携の情報もここで指定します。

グループ	項目	内容
FTP	ポート番号	FTPサーバーのポート番号を指定します。 この番号は自由に決めることができます。
サーバー連携	モード	Local (iOSデバイス単体モード) Server (サーバー転送のみでデバイスに情報は残らないモード) Both (上記両方を併用したモード) 上記3種類の任意のモードをお選び下さい。
	URL	在庫データを転送するサーバーのURLを指定します。 ここで指定されたサーバーに在庫データが転送されます。 転送される詳細な内容は弊社サポートサイトでご確認下さい。
	クライアント 識別子	サーバーにデータが転送される時に、任意に付加する情報です。 倉庫管理、パスワード、認証コード等自由にお使い下さい。



グループ	項目	内容
Barcode	自動認識	バーコード読取時に登録されている商品のみ読み取る(ON)のか、全てを読み取る(OFF)のかを指定します。 不明なコードを読み取り、商品登録も行う対場合にはOFFにします。 登録されている商品以外を読み取る必要のない場合にはONにすることで、誤認識を大幅に減らすことができます。
	品質閾値	コードを読み取る際の認識率の閾値を指定します。 これは、コード読み取り時の「Quality」で表示されるものの最低な数値を指定します。 この数値は100が最大で完璧に一致しないと行けないことを示しています。 初期値は「1」です。
データベース	初期化	データベースを初期化します。 全てのデータは工場出荷時に戻ります。 この処理を行う前に、必要なデータはCSV出力しておくことをお勧め致します。
各種ボタン	FTP	FTPサーバーを起動します。 表示されるアドレスにFTPクライアントでアクセスすることで、iStockerのローカルデータにアクセスできるようになります。
	グループ	グループの登録・修正・削除を行います。
	商品	商品の登録・修正・削除を行います。
	登録	本設定を指定された内容で登録します。 このボタンをタップしない限り、修正された内容は反映されません。